

# KONVERTER SONDERLÖSUNGEN

## MINI DOWNLIGHT MDL IP44 & IP65

MGL 0039 | MGL 0063 | MGL 0064

MGL 0037 | MGL 0036

Die Installation muss mittels einer Revisionsöffnung in geeigneter Position zu erfolgen.  
Einzig der Konverter MGL0063 kann bei 160mm Einbautiefe in der Decke samt 3-fach Verbinder durch den Deckenausschnitt erfolgen.

**Für folgende Konverter beachten Sie bitte die Einbaumaße:**

MGL 0039 Konverter schaltbar 350 mA zum Betrieb von 1 bis 6 Leuchten

MGL 0063 Konverter schaltbar 700 mA zum Betrieb von 1 bis 3 Leuchten

MGL 0064 Konverter dimmbar Phasenan- und Abschnitt zum Betrieb von 3 bis 10 Leuchten

MGL 0037 Konverter dimmbar 1 – 10V / PUSH DIM 700 mA zum Betrieb von 3 bis 10 Leuchten

MGL 0036 Konverter dimmbar DALI 700 mA zum Betrieb von 3 bis 10 Leuchten

### Achtung:

Der Betrieb von weniger Leuchten an einem Konverter, als oben angegeben, kann zur Zerstörung der Leuchten führen (z. B. 2 Leuchten an MGL 0064) Dies führt zum Verlust der Garantie.

Eine Überschreitung der Anzahl (z. B. 12 Leuchten an MGL 0064) kann zu Betriebsproblemen wie Flackern führen.



Multikonnektor 3-fach Niedervolt IP20,  
Länge 1.000 mm (MGL 0014)



Multikonnektor 6-fach Niedervolt IP20,  
Länge 1.000 mm (MGL 0015)



Verlängerungsleitung Niedervolt IP20,  
Länge 2.000 mm (MGL 0016)

### Reihenschaltung beachten:

Nicht belegte Steckbuchsen mit beiliegenden Steckbrücken versehen, um den Stromkreis zu schließen.