ABSICHERUNG FEUCHTRAUMLEUCHTEN

	Anzahl Konverter an einer Zuleitung mit Absicherung		*Kontakt-belastung*	
	B16 Stück max.	C16 Stück max.	von Schaltgeräten (z. B. Relais-kontakten)	
MGL 3004	22	36	4,16 A	100 µS
MGL 3005	22	36	4,16 A	100 µS
MGL 3006	11	23	9,2 A	200 µS
MGL 3009	24	38	2,8 A	100 µS
MGL 3010	24	38	2,8 A	100 µS
MGL 3012	22	36	4,16 A	100 µS